

## COMFORT IP: Vægkontakt - 1 zone

COMFORT IP vægkontakt - zone er en batteridrevet radiosender, som kan tænde/slukke for forbundne enheder, f.eks. radiatortermostater fra COMFORT IP serien. Dermed kan de forbundne radiatortermostater f. eks sættes til ECO-mode med et enkelt tryk på kontakten, før man forlader sit hjem.

Vægkontakten kan frit placeres i hjemmet.



### 1.1 Produktkarakteristika

- Sætter forbundne COMFORT IP enheder i ECO-mode: med ALPHA IP app'en kan vælges mellem midlertidig eller længerevarende fravær.
- Fleksibel og nem installation med de medfølgende klæbende stimler eller skruer.
- Kan nemt integreres eksisterende kontaktserier fra følgende fabrikanter: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) og ELSO (Joy)
- Flere COMFORT IP vægkontakter kan bruges i én løsning.

### 1.2 Indhold

- COMFORT IP vægkontakt - 1 zone
- Udskiftelig ramme
- Monteringsplade
- Dobbeltklæbende stimler (2x)
- Skruer 3.0 x 30 mm (2x) og plugs 5 mm (2x)
- 1.5 V AAA batterier (2x)
- Manual

## 2 Tekniske data

Strømforsyning	2x 1.5 V AAA
Energiforbrug	max. 50 mA
Batterilevetid	4 år cirka
Beskyttelsestype	IP20
Omgivelsestemperatur	5 til 35 °C
Dimensioner (B x H x D)	Uden ramme: 55 x 55 x 17 mm med ramme: 86 x 86 x 19 mm
Vægt	82 g (inkl. batteri)
Radiofrekvens	868.3 MHz/869.525 MHz
Typiske radiorækkevidde	200 m
Emballagedimensioner	122 x 112 x 48 mm